




 12 V



# START POWER 1600

L'avviatore **START POWER 1600** è un ottimo prodotto progettato per l'uso domestico e ricreazionale su trattorini rasaerba, moto d'acqua, moto da neve, scooters, moto, auto e piccoli motoscafi.

**START POWER 1600** è un booster di facile utilizzo, design progettato per la praticità d'uso:

- Maniglia ergonomica antiscivolo;
- Cavi extra flessibili (0,8 m);
- Pinze isolate resistenti ad ogni tipo di utilizzo;
- Protezione contro i picchi di tensione a salvaguardia delle centraline elettroniche delle auto;

## **Accessori Inclusi**

- 1** Caricabatterie: il caricabatterie automatico, può rimanere collegato sempre al booster durante tutto il periodo di inutilizzo e permette di mantenere la batteria interna sempre in perfetta efficienza.
- 2** Cavo con spinotti accendisigari: il booster è dotato di un cavo con spinotti accendisigari che permette una ricarica rapida del booster direttamente dalla presa accendisigari del veicolo. Il cavo inoltre può svolgere la funzione di salva memoria durante la fase di sostituzione della batteria.





**Pinze da 500 A**

Pinze da 500 A isolate in plastica rigida con morsetti dentati alle estremità. Inoltre sono dotate di treccia in rame che assicura un'elevata conduttività tra le due ganasce della pinza stessa ed il polo della batteria.

**0.8m** Cavi extra flessibili

Cavi extra flessibili che ne agevolano l'utilizzo, maggiore libertà di movimento per l'utilizzatore.

**Indicatori LEDs stato di carica booster**

Contrallare il livello di carica del booster è semplicissimo grazie al comodo sistema di indicatori a LEDs.



**SETTORE DI APPLICAZIONE**

Domestico;  
Privato;  
Ricreazionale.

**POTENZA VEICOLI**

Adatto per veicoli a benzina: trattorini rasaerba, moto d'acqua e da neve, scooters, moto, auto, piccoli motoscafi;  
Come aiuto avviamento per piccoli motori diesel fino a 90CV\*.

*\*ATTENZIONE: con batterie scariche non in cortocircuito.*



**SPECIFICHE TECNICHE  
START POWER 1600**

Modello	1600
Amperaggio Continuo	500 A
Tensione utilizzo	12 V
Numero batterie	1x12V
Amperaggio di spunto	1600 A
Amperaggio Pinze	500 A
Lunghezza cavi	80 cm
Sezione cavi	25 mm <sup>2</sup>
Tensione di ricarica	230 V
Caricabatterie automatico	12V 0,5A
Cavi di ricarica (12 V)	si
Pinze isolate	si
Protezione sovratensione	si
Batterie sigillate	si
Staccabatteria	no
Dimensioni (mm)	350 x 100 x 260
Peso netto (Kg)	8,2
Cod.	00121600



Verifica stato di carica del booster attraverso il comodo pulsante (TEST) e gli indicatori luminosi a LEDs.



35 anni di esperienza nel settore per offrire la massima garanzia su tutti i prodotti.

[www.electromem.com](http://www.electromem.com)

timbro rivenditore

